ZEMPER SPÉCIALISTE DE L'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ



LA SÉCURITÉ RENFORCÉE

DESCRIPTION DU PRODUIT - Référence : LPORT02

Source lumineuse

- 10 x 0,5W pour lampe principale (secours)
- I 1 x 1 W pour lampe torche

Flux lumineux

Lampe principale : 500 lmLampe torche : 100 lm

Vasque

Polycarbonate

IP 54 / IK07

Température de couleur

6500°K

Température de fonctionnement :

-10°C à +40°C

Batterie

3,7V - 4400 mAh Lithium

Alimentation

- Chargeur avec prise USB:
 AC/DC Entrée 100v-240V,50-60 Hz.
 Sortie 5VDC 1000 mA
- Fourni avec adaptateur allume-cigare

Temps de charge

5 heures

Autonomie

- 3 heures pour la lampe principale
- 15 heures pour la lampe torche

FONCTIONNEMENT

Chargement

- Charger la lampe à l'aide du chargeur fourni.
- Lorsque la lampe est en cours de charge, une LED rouge est allumée.
- Une fois la lampe chargée correctement, la LED passe à la couleur verte.
- Muni de protection contre les surcharges et décharges

Fonctionnement normal avec interrupteur ON/OFF

- 1 pression : la lampe principale s'allume.
- 2 pressions : la lampe principale s'éteint et la lampe torche s'allume.
- 3 pressions : les 2 lampes sont éteintes.

Fonctionnement secours BAPI

- La lampe doit être branchée sur secteur par le biais du chargeur.
- Lorsqu'il se produit une coupure de courant, la lampe principale passe automatiquement en mode secours.
- Elle peut être alors débranchée du chargeur pour être utilisée pour les interventions nécessaires.
- Une fois que l'alimentation est revenue, la lampe peut être éteinte en appuyant sur le bouton ON/OFF, puis il faut la rebrancher sur son chargeur.

POSSIBILITÉS DE FIXATION



Clip ceinture



Crochet pour suspension



Aimant pour fixation sur base métallique



Support pour surface plane



ZA des Berthilliers 189 chemin des Frozières 71850 Charnay-lès-Mâcon tél. 03 85 34 66 20 - commercial@zemperfrance.com